

PRx20D1 - PTx20-1

Bi-Direktionaler Kundenfrequenzzähler mit Display



- Einfache Installation
- Lange Batterie-Lebensdauer
- Störungsindikator "LED"
- Einfache Bedienung (Zählung auslesen)

Technische Daten

Mechanische Angaben

Abmessung 116.4 x 68.6 x 22.3 mm
Material ABS schwarz

Elektrische Angaben

Stromversorgung 2 x 1,5V AA-Batterien
Stromverbrauch Ungefähr 120 uA
Batterie Lebensdauer Bis zu 2 Jahre
Maximale Reichweite Bis zu 8 m (hindernisfrei)
Maximale Zählung 999999

Mitgelieferter Inhalt:

PRx20D1
PTx20-1
Magnet
Schraubenzieher
2 x Montageplatte
4 x 1,5v AA-Batterien
Kurzanleitung Installation/Bedienung

Das PRx20D1 – PTx20-1 ist ein bi-direktionales Kundenfrequenzzähler-Set. Das Prinzip basiert auf der Unterbrechung des horizontalen Infrarot-Strahls. Der Sender PTx20-1 übermittelt den Infrarot-Strahl zum Empfänger PRx20D1. Wenn dieser Infrarot-Strahl unterbrochen wird, z.B. von einer Person, bemerkt der Empfänger dieses und erhöht die Zahl auf dem Display. Die Benutzer können wählen in welche Richtung gezählt wird. Aufgrund der innovativen Technik kann das System ca. 2 Jahre lang mit demselben Satz Batterien betrieben werden, ohne dass die Distanz beeinträchtigt wird.